

baseus



Baseus CAHUB-CW0G

Ръководство за употреба

01

БГ

1. Представяне на продукта

Този продукт е многофункционална докине станция с висока производителност, която предоставя функции за разширяване на дисплея с висока разделителна способност за MacBook и други компютри с интерфейс Type-C, което значително подобрява ефективността на работата. Този също така предоставя интерфейси за разширение за USB3.0, RJ45 и PD. Стилният и съвременен дизайн прави работния плот по-подробен и красив, което ви позволява да изпитвате визуална наслада, докато работите.

2. Съвържание на пакета

- 1x Хъб
- 1x Ръководство на потребителя
- 1x Гаранционна карта

3. Параметри на продукта

Подходящ за преносими компютри с Type-C порти като MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020, MacBook Air 2018/2019/2020, USB3.0 портът поддържа максимална скорост на предаване от 5Gbps и съвместим с USB2.0 и USB1.1.
Hot-swap поддръжка, plug&play, лесен за използване HDMI аудио и видео изход до 4K при 30Hz.
Поддръжка 10M/100M/1000M адаптивен Ethernet интерфейс (без драйвер)
Поддръжани ОС: MacOS X Yosemite, Mac OS El Capitan, Windows 10 и други операционни системи
Работно напрежение: 5V/20V
Ток в режим на готовност: < 400mA (показва консумация на енергия)
Работен ток: 400-2550mA
Поддръжка на USB-PD вход: 5V/9V/14.5V/20V 5A (макс.)
Размер на продукта: 115.5 x 44.5 x 18.5 mm
Тегло на продукта: 78.5±5g

02

БГ

4. Външен вид и интерфейс



№	Порт	Описание
1, 2, 3	USB 3.0	Използва се за свързване на USB устройства като USB флаш устройства и твърди дискове
4	PD	Използва се за свързване на зарядни устройства Type-C, които поддържат USB PD протокол, поддържа до 100 W вход
5	HDMI	Използва се за свързване към HDMI дисплеи с висока разделителна способност, поддържа до 4K при 30Hz
6	Type-C male	Type-C интерфейс за връзка с компютър
7	RJ45	Използва се за свързване на лаптопи към високоскоростни кабелни мрежи

03

БГ

5. Инструкции за работа

5.1 SD/TF: Свържете този продукт към Type-C женския порт на компютъра и след това поставете USB флаш устройството или SD картата. В този момент компютърът ще се появи USB флаш устройството или буквата на устройството на SD/TF картата. Щракнете, за да влезете, след което можете да копирате, преместите, изтриете файлове и извършвате други операции.

5.2 Инструкции за използване на сменяем или SSD диск: Свържете този продукт към женския контакт Type-C на компютъра и след това поставете мобилния твърд диск или твърд диск. По това време компютърът ще издвои буквата на устройството на мобилния твърд диск или твърдия диск в твърдо състояние. Щракнете, за да влезете, след което можете да копирате, преместите, изтриете файлове и извършвате други операции.

Забележка: Когато свързвате твърд диск или друго устройство с висока консумация на енергия и не е възможно да се свържете правилно, свържете зарядното устройство към гнездото Type-C на продукта, за да заредите компютъра и твърдия диск.

5.3 Инструкции за зареждане: Свържете този продукт към Type-C порт на компютъра и след това свържете зарядното устройство Type-C на компютъра към Type-C порт. По това време компютърът ще покаже иконата за зареждане, за да покаже, че компютърът се зарежда.

Забележка 2: Когато включите или изключите USB PD зарядното устройство, устройството за съхранение ще се свърже отново. Следователно, за да избегнете загуба на данни, когато включвате и изключвате USB PD зарядното устройство, не четете и не записвате данни от устройството за съхранение. Устройството за съхранение може да се използва нормално след повторно свързване.

04

БГ

5.4 Инструкции за мишка, клавиатура: Свържете този продукт към порта Type-C на компютъра и след това свържете мишката или клавиатурата към USB3.0 порта на този продукт, за да използвате външната мишка или клавиатура.

5.5 Инструкции за HDMI порт: Свържете този продукт към гнездото Type-C на компютъра и след това свържете HD дисплея към този продукт с HDMI аудио и видео кабели. Системата автоматично ще разпознае дисплея и ще покаже съдържанието на екрана на компютъра синхронно. Режимът на показване има режим на олегален дисплей и режим на разширен дисплей. Задайте режима на дисплей в настройката „Дисплей“ на Mac OS.

5.6 Инструкции за RJ45 порт: Свържете този продукт към Type-C порт на компютъра и след това свържете HD мрежовия порт RJ45 на продукта. Включете и пуснете на компютъра със системата Windows. Стъпките за настройка са: Системни предпочитания → Мрежа → Щракнете върху „+“, за да създадете нова мрежа → изберете USB 10/100/1000 LAN → Създаване → Приказане (щракнете върху USB, за да се покаже USB 10/100/1000 LAN в меню, след като приложението е свързано).

6. Прегледни мерки за продукта

Не използвайте никакви предмети (като запалници, бижута, игли) или твърдост (като вода, напитки) за почистване или да почистват в продукта, което ще доведе до невъзможност за нормална употреба на продукта.

Не използвайте и не поставяйте този продукт на следните места: влажни среди (като баня, тоалетни); прашина среда, издани предмети.

Когато не използвате устройството за дълго време, поставете този продукт в пластмасова кутия и го съхранявайте, за да се предотвратят натрупването на прах и окисляването на гнездото, което ще доведе до лош контакт с гнездото

05

БГ

При поставяне и преместване на PD адаптера, свързаното USB устройство бързо ще бъде изключено и повторно свързано в рамките на няколко секунди, за да се предотврати загуба или повреда на данни. Моля, избягвайте да изключвате PD адаптера от захранването по време на предаване на данни.

Тъй като текущият изход на MacBook е около 1.2-1.5 A, когато са свързани множество твърди дискове и HDMI, се използва синхронно, което надвишава надвиши 1 A, компютърът ще стартира функцията за самозащита. Ще изведе съобщение: USB консумацията на енергия е голяма. Деактивирайте и изключете конвертора (и затворете иконата за деактивиране или рестартиране). След повторно поставяне, приоритет се дава на PD захранването.

Не поправяйте и не поменяйте сами част от машината (освен ако не е изрично указано в това ръководство). Моля, направете ремонт с вашия дилър или авторизиран представител.

Директива 2012/19/ЕС. Строго е забранено изхвърлянето на това оборудване с обикновените боклуци, то трябва да се рециклира. Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като обикновен домашен боклук и трябва да бъде доставен в център за рециклиране, който е в състояние да рециклира електронно и електрическо оборудване.



Производител: Shenzhen Times InnovationTechnology Co.,Ltd. Add: 5th floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Executive Standard: QJSSCZ09
Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

Designed by Baseus **Официален вносител**
Made in China **Виртуална Зона ООД**
гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 145
Тел: 0700 1 2772
office@virtualnazona.com