



**USB хъб Baseus EliteJoy Gen2 12 в1 USB-C
към 2xHDMI / 3xUSB 3.0 / PD / DP / SD/TF / RJ45
/ Type-C / 3.5mm**

WKSX030213

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство
преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

1. Съдържание на пакета
HUB Adapter: 1 бр.
Ръководство за потребителя: 1 бр.
Гаранционна карта: 1 бр.

2. Спецификации на продукта
Име: Baseus EliteJoy Gen2 12-Port Type-C HUB Adapter
Модел №: BS-OH062
Изходни портове:
USB 3.0*3: 5Gbps (макс.)
Type-C Data: 5Gbps (макс.)
Type-C PD: 100W (макс.)
DP: 4K@60Hz (макс.)
HDMI1: 4K@60Hz (макс.)
HDMI2: 4K@30Hz (макс.)
SD/TF: 104MB/s
RJ45: 1000Mbps (макс.)
3.5mm Audio: Поддържа слушалки и високоговорители
Вход: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Изход: 5V/0.9A
Операционни системи: Windows, Apple OS, Linux, Vista

3. Описание на портовете
Име
3.5mm
Type-C Data
USB3.0
SD/TF
RJ45
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C PD
Type-C мъжки

4. Инструкции за функциите на продукта
4.1 Инструкции за използване на флаш памети и памет карти
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на
устройството и вкарайте флаш паметта или SD картата. Писмото

за флаш паметта или SD картата ще се появи на екрана на
устройството. Щракнете върху него, за да влезете и да
копирате, премествате или изтриете файловете вътре.

4.2 Инструкции за използване на мобилни HDD или
твърдотелни дискове (SSD)
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на
устройството и след това вкарайте мобилния HDD или
твърдотелния диск. Писмото за устройството ще се появи на
екрана. Щракнете върху него, за да влезете и да копирате,
премествате или изтриете файловете вътре.
В случай на някаква неизправност при свързване към
оборудване с висока консумация на енергия като твърд диск,
моля, свържете зарядно устройство към Type-C PD женския
порт на продукта, за да подадете захранване на устройството.

4.3 Инструкции за използване на зарядните портове
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на
устройството и след това свържете Type-C зарядното
устройство към Type-C женския порт на HUB адаптера.
Устройството ще покаже иконата за зареждане, указваща, че
устройството се зарежда правилно.
Забележка: Когато включите или изключите зарядното
устройство Type-C PD, това може да предизвика повторно
свързване на устройството за съхранение. Следователно,
когато включвате или изключвате зарядното устройство Type-C
PD, моля, не четете или записвайте данни от устройството за
съхранение, за да избегнете загуба на данни. След повторното
свързване на устройството за съхранение то може да се
използва нормално.

4.4 Инструкции за използване на мишката и клавиатурата
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на
устройството и свържете мишката или клавиатурата към USB
3.0 порта на HUB адаптера, за да активирате външната мишка
или клавиатура.

4.5 Инструкции за използване на HDMI
Свържете този продукт към Type-C порта на устройството чрез

Type-C мъжки към мъжки кабел и след това свържете HD
дисплея към този продукт с HDMI аудио и видео кабел.
Системата автоматично ще разпознае дисплея и ще покаже
съдържанието на екрана на устройството синхронно. Двата
режима на дисплея са огледален дисплей и разширен дисплей.
Моля, настройте режима в настройките на дисплея на Mac OS.

4.6 Инструкции за използване на мрежовия порт
Свържете този продукт към Type-C порта на устройството чрез
Type-C мъжки към мъжки кабел, свържете жичната мрежа към
този продукт, като вкарате RJ45 мрежовия порт в RJ45
мрежовия порт на продукта и го включите и използвате на
устройството с Windows система; В системата на Apple отидете
на Системни предпочитания → Мрежа → Щракнете върху "+", за
да създадете нова услуга → изберете USB 10/100/1000 LAN →
Създайте → Приложете (щракнете върху USB, за да покажете
USB 10/100/1000 LAN в зелено след успешното свързване на
приложението), и тогава компютърът на Apple може да получи
достъп до интернет чрез жичната мрежа.

5. Инструкции за проектиране на екрана
Режим на огледало
Разширен режим

6. Предпазни мерки
Разширяването и огледалото са само за устройства с Type-C
портове, поддържащи тази функция, в противен случай може да
се използва само за зареждане и пренос на данни.
Само сертифицирано PD бързо зареждане, стандартно
зареждане за други сертифицирани протоколи устройства.
Моля, дръжте продукта далеч от източници на огън и не го
разгъбявайте или ремонтирайте сами. Моля, свържете се с
обслужването на клиенти, ако имате някакъв проблем с
продукта.

7. Често задавани въпроси за продукта
7.1 Технически изисквания за използване на HUB-а
а. Уверете се, че Type-C портът на вашето устройство е с пълна
функционалност (с функции за зареждане, пренос на данни и

DP Alt Mode). Някои функции, например огледално или
разширено показване на екрана, не могат да се използват, ако
не е с пълна функционалност.

b. Type-C портът на Huawei Mate Book X не е с пълна
функционалност и няма функция за DP Alt Mode. Функцията DP
Alt Mode е на другия порт, така че лаптопът не може да използва
HDMI/VGA порта на хъба, за да свърже монитора за изход на
desktopa.

c. Характеристики на пълнофункционален Type-C порт:
зареждане, пренос на данни и DP Alt Mode, скорост на пренос
на данни до 10Gbps, USB 3.1 стандарт и обратно съвместим с
USB 2.0/1.1. Непълнофункционалните портове поддържат само
изход на данни. Преди покупка, моля, уверете се, че вашето
устройство отговаря на изискванията.

7.2 Какво да направите, ако външният ви твърд диск не се
показва

Windows Systems: отидете на This PC > устройства и дискове >
проверете твърдия диск в секцията за местоположение на
Finder. (Клавишна комбинация WIN+E)

Mac Systems: кликнете върху Finder на desktopa > проверете
твърдия диск в Location.

7.3 NTFS твърдите дискове са само за четене в Mac OS
Тъй като Mac OS не поддържа NTFS формата, той поддържа
ExFAT формата. Следователно трябва да форматирате
твърдия диск, за да промените формата на твърдия диск. Моля,
направете резервно копие на данните си, преди да
форматирате твърдия диск.
Отворете Finder > Applications > Utilities > Disk Utility>Изберете
диск >кликнете върху раздела Erase>Настройте формат на
ExFAT>След като завършите, кликнете върху Done.
Сега дискът е във формат ExFAT и може да чете и записва
нормално.

7.4 Бавен отговор на мишката и клавиатурата
а. Работата на хъба при пълно натоварване може да доведе до
недостатъчно напрежение, моля, свържете Type-C (PD) за
осигуряване на захранване.
b. Когато мишката, клавиатурата, твърдите дискове и други

устройства работят едновременно, смущенията в сигнала
могат да доведат до бавен отговор.

7.5 USB 3.0 портовете не достигат описаната скорост
а. Скоростта на пренос ще се забави, когато хъбът не се
захранва достатъчно. Моля, заредете хъба през PD порта.
b. Уверете се, че мобилният ви твърд диск поддържа USB 3.0 и
свържете кабела с USB 3.0 порта правилно.

7.6 Невъзможност за разширяване/проектиране на монитор с
помощта на HDMI порта
Изберете правилен HDMI сигнален източник. Например,
мониторите или телевизорите обикновено имат входове HDMI 1
и HDMI 2. За LG дисплеи отидете на Settings > Input > Input List
> Изберете HDMI1 или 2.

7.7 Разделителната способност не е толкова висока, колкото е
рекламирана

а. Промотираната разделителна способност на този продукт
идва от тестовите резултати на Baseus Lab, моля, уверете се,
че както вашето устройство, така и дисплеят поддържат тази
разделителна способност.
b. Този хъб е съвместим с DP1.2 и 1.4, но реалната
разделителна способност зависи от хардуера на свързаното
устройство, ако свързаното устройство (лаптоп, HDMI кабел,
дисплей) не отговарят на условията, тогава не може да
проектира с най-висока разделителна способност.

7.8 Хъбът се нагрява
а. Хъбът има вграден чип. Чипът се нагрява по време на
работа. Колкото повече типове и количество интерфейси има
хъбът, толкова по-силна е обработващата мощност и толкова
повече топлина генерира чипът. Черупките, изработени от
метални материали, имат по-добро разсейване на топлината,
за да предотвратят прегряването на чипа, което причинява
нестабилност на хъба или повреди като прекъсване.
b. Нормално е хъбът да генерира топлина по време на работа.

Директива 2012/19/EC. Строго е забранено
изхвърлянето на това оборудване с
обикновените боклци, то трябва да се
рециклира. Този символ показва, че продуктът
не трябва да се третира като обикновен
домашен боклук и трябва да бъде доставен в
център за рециклиране, който е в състояние
да рециклира електронно и електрическо
оборудване.



Производител: Shenzhen Times InnovationTechnology
Co.,Ltd. Add: 5th floor, Building B, Baseus Intelligence Park,
No.2008, Xuegang Rd, Gangloun Community, Bantian Street,
Longgang District. Shenzhen
Executive Standard: QJSSC2009
Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

**Designed by Baseus
Made in China**
**Официален вносител
Виртуална Зона ООД
гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 145
Тел: 0700 1 2772
office@virtualazona.com**