



USB hub Baseus WKWG020113, multifunctional, Type-C, 7 в 1

WKWG020113

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Комплектът включва

HUB адаптер: 1 бр.
Ръководство за потребителя: 1 бр.
Гаранционна карта: 1 бр.

Спецификации на продукта

Име: Baseus Metal Gleam Series 7-in-1 Мултифункционална Type-C HUB Докинг станция
Модел No.: WKWG020113
Иходни портове
USB 3.0: 2 бр. (максимум 5 Gbps)
USB-C: 1 бр. (максимум 5 Gbps)
Type-C PD: 100 W (максимум)
HDMI: 4K @ 30Hz (максимум)
SD/TF: 60 MB/s
Входно напрежение
Вход: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Изход: 5V/0.9A
Операционни системи
Windows, Apple OS, Linux, Vista

Описание на портовете

USB 3.0: 5 Gbps (максимум), поддържа бързо зареждане 5V/1.5A и разширение за мишка, клавиатура, флаш памет, твърд диск и др.
USB-C: 5 Gbps (максимум), поддържа разширение за мишка, клавиатура, флаш памет, твърд диск и др.
Type-C (PD): Съвързване към зарядно устройство, максимален вход на мощност 100 W, не поддържа пренос на данни или зареждане на други устройства.
HDMI: 4K @ 30Hz (максимум), за HD дисплей и проектор.
Type-C мъжки конектор: Съвързване към лаптоп, таблет или мобилен телефон, поддържа зареждане на свързаното устройство.
Инструкции за използване на продуктови функции
Употреба на флаш памет и карти памет
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на компютъра и поставете флаш паметта или SD картата. Буквата на устройството ще се появи на екрана на компютъра. Щракнете

Какво да направите, когато външният твърд диск не се показва Windows системи: Отидете на This PC > устройства и дискове > проверете твърдия диск в секцията на Finder. (Бърз клавиш WIN+E).

Мас системи: Щракнете върху Finder на работния плот > проверете твърдия диск в Location. NTFS твърдите дискове са само за четене в Mac OS.

Тъй като Mac OS не поддържа NTFS формат, поддържа ExFAT формат. Следователно, трябва да форматираме твърдия диск, за да промените формата му. Моля, направете резервно копие на данните си преди форматиране. Отворете Finder > Applications > Utilities > Disk Utility > Изберете диска > щракнете върху таба Erase > Задайте формат на ExFAT > Когато приключите, щракнете върху Done. Дискът вече е в ExFAT формат и може да чете и пише нормално.

USB 3.0 портовете не достигат описаната скорост

Скоростта на пренос ще се забави, когато HUB не е снабден с достатъчно мощност. Моля, заредете HUB през PD порта. Уверете се, че мобилният твърд диск поддържа USB 3.0 и свържете кабела правилно с USB 3.0 порта. Не можете да разширите/проектирате монитора, използвайте HDMI порта
Изберете подходящ източник на HDMI сигнал. Например, мониторите или телевизорите обикновено имат HDMI 1 и HDMI 2 входове. За LG дисплеи, отидете на Settings > Input > Input List > Изберете HDMI 1 или 2.

Резолюцията не е толкова висока, колкото е рекламирана
Рекламираната резолюция на този продукт идва от резултатите от тестовете на Baseus Lab. Уверете се, че вашето устройство и дисплеят поддържат тази резолюция.
Този HUB е съвместим с DP 1.2 и 1.4, но действителната резолюция зависи от хардуера на свързаното устройство. Ако свързаното устройство (лаптоп, HDMI кабел, дисплей) не отговаря на условията, то не може да проектира с най-високата резолюция.

HUB се нагрява

HUB има вграден чип. Чипът ще се нагрява по време на работа. Колкото повече видове и количества интерфейси има HUB, толкова по-силна е обработващата мощност и толкова повече топлина генерира чипът. Черупките, изработени от метални материали, имат по-добра топлинна дисипация, за да предотвратят прегряване на чипа, причинявайки нестабилност на HUB или повреди като прекъсвания.
Нормално е HUB да генерира топлина по време на работа. Бавна реакция на мишката и клавиатурата
Работата на HUB при пълно натоварване може да доведе до недостатъчно напрежение. Моля, свържете Type-C (PD) за захранване.
Когато мишки, клавиатури, твърди дискове и други устройства работят едновременно, сигналните смущения могат да доведат до бавна реакция.

върху нея, за да копирате, премествате или изтривате файловете вътре.

Употреба на мобилни HDD или SSD

Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на компютъра и след това поставете мобилния HDD или SSD. Буквата на устройството ще се появи на екрана. Щракнете върху нея, за да копирате, премествате или изтривате файловете вътре. В случай на неизправност при свързване към оборудване с висока консумация на енергия като твърд диск, свържете зарядно устройство към Type-C PD женския порт на продукта за захранване на компютъра, твърдия диск или други устройства.

Употреба на зарядни портове

Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на компютъра и след това свържете зарядното устройство Type-C към Type-C женския порт на HUB адаптера. Компютърът ще покаже иконата за зареждане, указвайки, че компютърът се зарежда правилно. Забележка: Когато включвате или изключвате зарядното устройство Type-C PD, това може да предизвика повторно свързване на устройството за съхранение. За да избегнете загуба на данни, не четете или пишете данни от устройството за съхранение при включване или изключване на зарядното устройство Type-C PD.

Употреба на мишка и клавиатура

Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на компютъра и свържете мишката или клавиатурата към USB 3.0 порта на HUB адаптера, за да активирате външната мишка или клавиатура.

Употреба на HDMI

Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на компютъра и свържете HD монитора и HUB адаптера с HDMI кабел. Системата автоматично ще разпознае монитора и ще синхронизира съдържанието на екрана на компютъра. Можете да изберете огледален режим или разширен режим чрез настройките в Mac OS "Монитор".

Предпазни мерки

Тъй като изходът на MacBook е около 1.5A, при свързване на множество твърди дискове и едновременно използване на HDMI, и когато натоварването надвишава 1.5A, компютърът ще започне функцията за самозащита и ще предупреди: "Консумацията на USB е голяма, деактивирайте". Изключете HUB (и затворете иконата за деактивиране или рестартирайте), след което свържете отново HUB със зареждане през PD порта.

Разширяването и огледалното изображение са възможни само за устройства с Type-C портове, поддържащи тази функция. В противен случай, устройството може да се използва само за зареждане и пренос на данни.

Пазете продукта далеч от източници на огън и не разглобявайте или ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашата клиентска поддръжка за помощ при проблеми с продукта.

Често задавани въпроси

Технически изисквания за използване на HUB
Уверете се, че Type-C портът на вашето устройство е пълнофункционален (с функция за зареждане, пренос на данни и DP Alt Mode). Някои функции, например огледално изображение или разширяване на екрана, не могат да се използват, ако портът не е пълнофункционален.

Type-C портът на Huawei MateBook X не е пълнофункционален и не поддържа DP Alt Mode. Тази функция е на другия порт, така че лаптопът не може да използва HDMI/VGA порта на HUB, за да се свърже с монитора и да изведе работния плот.

Характеристики на пълнофункционален Type-C порт: зареждане, пренос на данни и DP Alt Mode. до 6 Gbps скорост на пренос на данни, USB 3.1 стандарт и съвместимост с USB 2.0/1.1. Непълнофункционалните портове поддържат само изход на данни. Преди закупуване, уверете се, че вашето устройство отговаря на изискванията.

Директива 2012/19/ЕС. Строго е забранено изхвърлянето на това оборудване с обикновените боклаци, то трябва да се рециклира. Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като обикновен домашен боклук и трябва да бъде доставен в център за рециклиране, който е в състояние да рециклира електронно и електрическо оборудване.



Производител: Shenzhen Times InnovationTechnology Co.,Ltd. Add: 5th floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Executive Standard: QJSSC2009
Hotline: +86-4000-712-7111 Website: www.baseus.com

Designed by Baseus
Made in China

Официален вносител
Виртуална Зона ООД
гр. София, ж.к Люлин 10, бл. 145
Тел: 0700 1 2772
office@virtualazona.com