



Baseus Hub 6in1 PadJoy Series USB-C to USB 3.0 + HDMI + USB-C PD + jack 3.5mm + SD/TF (Grey)

WKWJ000113

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Списък с принадлежности
HUB адаптер: 1 бр.
Ръководство за употреба: 1 бр.
Гаранционна карта: 1 бр.
 - Спецификации на продукта
Име: Baseus PadJoy 6-Port Type-C HUB Адаптер
Модел №: BS-OH059
- Исходни портове:
- USB 3.0: 5Gbps (макс.)
HDMI: 4K@30Hz (макс.)
Type-C PD&Data: 100W (макс.) и 5Gbps (макс.)
SD/TF: 60MB/s
- 3.5mm Аудио: Поддържа слушалки и високоговорители
Входно напрежение: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Исходно напрежение: 5V/0.9A
Операционни системи: Windows, Apple OS, Linux, Vista
 - Описание на портовете

№	Име	Описание
1	USB 3.0	5Gbps (макс.), поддържа разширение за мишка, клавиатура, флаш памет, твърд диск и др.
2	HDMI	4K@30Hz (макс.), за HD дисплей и проектор
3	Type-C/PD	Свързване към зарядно устройство, максимум 100W вход, не поддържа зареждане на други устройства. Поддържа на пренос на данни до 5Gbps.
4	3.5mm	Поддържа изход за слушалки и високоговорители
5/6	SD/TF	60MB/s, не поддържа едновременно четене на карти
7	Type-C	Свързване към таблет, поддържа зареждане на свързаното устройство

 - Инструкции за използване на продуктови функции
 - Инструкции за използване на флаш памет
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и поставете флаш паметта. Буквата на устройството за флаш памет ще се появи на екрана на устройството. Щракнете върху нея, за да копирате, премествате или изтриете файловете вътре.
 - Инструкции за използване на мобилни HDD или SSD
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и след това поставете мобилния HDD или SSD. Буквата на устройството ще се появи на екрана. Щракнете върху нея, за да копирате, премествате или изтриете файловете вътре. В случай на неизправност при свързване към оборудване с висока консумация на енергия като твърд диск, свържете зарядно устройство към Type-C PD женския порт на продукта за захранване на устройството, твърдия диск или други устройства.
 - Инструкции за използване на зарядни портове
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и след това свържете Type-C зарядното устройство към Type-C женския порт на HUB адаптера. Устройството ще покаже иконата за зареждане, указвайки, че устройството се зарежда правилно. Забележка: Когато включвате или изключвате зарядното устройство Type-C PD, това може да предизвика повторно свързване на устройството за съхранение. За да избегнете загуба на данни, не четете или пишете данни от устройството за съхранение при включване или изключване на зарядното устройство Type-C PD.
 - Инструкции за използване на мишка и клавиатура
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и свържете мишката или клавиатурата към USB 3.0 порта на HUB адаптера, за да активирате външната мишка или клавиатура.
 - Инструкции за използване на HDMI
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и свържете HD монитора и HUB адаптера с HDMI

отговаря на условията, то не може да проектира с най-високата резолюция.

6.8 HUB се нагрява
HUB има вграден чип. Чипът ще се нагрява по време на работа. Колкото повече видове и количества интерфейси има HUB, толкова по-силна е обработващата мощност и толкова повече топлина генерира чипът. Черупките, изработени от метални материали, имат по-добра топлинна дисипация, за да предотвратят прегряване на чипа, причинявайки нестабилност на HUB или повреди като прекъсвания.

Нормално е HUB да генерира топлина по време на работа.
Декларация за опасни вещества и елементи, съдържащи се в електронни продукти

Част	Съдържание на опасни вещества и елементи					
	Олово (Pb)	Живак (Hg)	Кадмий (Cd)	шествалентен тен хром (Cr-VI)	полиброминиран бифенил (PBVB)	полиброминирани дифенилови етери (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Пластмаса	O	O	O	O	O	O
Аксесоар	O	O	O	O	O	O

Формулярът е съставен в съответствие със стандарта SJ/T 11364. O: Показва, че съдържанието на опасното вещество в всички хомогенни материали на този компонент е под лимита, посочен в стандарта GB/T 26572. X: Показва, че съдържанието на опасното вещество в поне един хомогенен материал на този компонент е над лимита, посочен в стандарта GB/T 26572.

Този уред отговаря на разпоредбите на Директива 2012/19/ЕС. Строго е забранено изхвърлянето на този уред с обикновените битови отпадъци. Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като обикновен битов отпадък и трябва да се предаде в рециклиращ център, който може да обработва електронно и електрическо оборудване.

- Инструкции за използване на продуктови функции
- Инструкции за използване на флаш памет
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и поставете флаш паметта. Буквата на устройството за флаш памет ще се появи на екрана на устройството. Щракнете върху нея, за да копирате, премествате или изтриете файловете вътре.
 - Инструкции за използване на мобилни HDD или SSD
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и след това поставете мобилния HDD или SSD. Буквата на устройството ще се появи на екрана. Щракнете върху нея, за да копирате, премествате или изтриете файловете вътре. В случай на неизправност при свързване към оборудване с висока консумация на енергия като твърд диск, свържете зарядно устройство към Type-C PD женския порт на продукта за захранване на устройството, твърдия диск или други устройства.
 - Инструкции за използване на зарядни портове
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и след това свържете Type-C зарядното устройство към Type-C женския порт на HUB адаптера. Устройството ще покаже иконата за зареждане, указвайки, че устройството се зарежда правилно. Забележка: Когато включвате или изключвате зарядното устройство Type-C PD, това може да предизвика повторно свързване на устройството за съхранение. За да избегнете загуба на данни, не четете или пишете данни от устройството за съхранение при включване или изключване на зарядното устройство Type-C PD.
 - Инструкции за използване на мишка и клавиатура
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и свържете мишката или клавиатурата към USB 3.0 порта на HUB адаптера, за да активирате външната мишка или клавиатура.
 - Инструкции за използване на HDMI
Свържете HUB адаптера към Type-C женския порт на устройството и свържете HD монитора и HUB адаптера с HDMI

Директива 2012/19/ЕС. Строго е забранено изхвърлянето на това оборудване с обикновените боклуци, то трябва да се рециклира. Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като обикновен домашен боклук и трябва да бъде доставен в център за рециклиране, който е в състояние да рециклира електронно и електрическо оборудване.

Производител: Shenzhen Times InnovationTechnology Co.,Ltd. Add: 5th floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District. Shenzhen Executive Standard: QJSSCZ009 Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

Designed by Baseus
Made in China

Официален вносител
Виртуална Зона ООД
гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 145
Тел: 0700 1 2772
office@virtualnazona.com

- кабел. Системата автоматично ще разпознае монитора и ще синхронизира съдържанието на екрана на устройството. Можете да изберете огледан режим или разширен режим чрез настройките в Mac OS "Monitor".
- Предпазни мерки
Разширяването и огледаното изображение са възможни само за устройства с Type-C портове, поддържащи тази функция. В противен случай устройството може да се използва само за зареждане и пренос на данни.
Само PD бързо зареждане, сертифицирано, стандартно зареждане за други протоколи за сертифицирани устройства.
Пазете продукта далеч от източници на огън и не го разглобявайте или ремонтирайте самостоятелно. Свържете се с нашата клиентска поддръжка за помощ при проблеми с продукта.
 - Често задавани въпроси
- Технически изисквания за използване на HUB
Уверете се, че Type-C портът на вашето устройство е пълнофункционален (с функция за зареждане, пренос на данни и DP Alt Mode). Някои функции, например огледаното изображение или разширяване на екрана, не могат да се използват, ако портът не е пълнофункционален.
Type-C портът на Huawei MateBook X не е пълнофункционален и не поддържа DP Alt Mode. Тази функция на другия порт, така че лаптопът не може да използва HDMI/VGA порта на HUB, за да се свърже с монитора и да изведе работния плот.
 - Какво да направите, когато външният твърд диск не се показва
Windows системи: Отидете на This PC > устройства и дискове > проверете твърдия диск в секцията на Finder. (Бърз клавиш WIN+E).
Mac системи: Щракнете върху Finder на работния плот > проверете твърдия диск в Location. NTFS твърдите дискове са само за четене в Mac OS. Тъй като Mac OS не поддържа NTFS формат, поддържа ExFAT формата. Следователно, трябва да форматирате твърдия диск, за да промените формата му. Моля, направете резервно копие на данните си преди форматиране. Отворете Finder > Applications > Utilities > Disk Utility > Изберете

диска > щракнете върху таба Erase > Задайте формат на ExFAT > Когато приключите, щракнете върху Done. Дискът вече е в ExFAT формат и може да чете и пише нормално.

6.3 NTFS твърдите дискове са само за четене в Mac OS
Тъй като Mac OS не поддържа NTFS формат, поддържа ExFAT формат. Следователно, трябва да форматирате твърдия диск, за да промените формата му. Моля, направете резервно копие на данните си преди форматиране. Отворете Finder > Applications > Utilities > Disk Utility > Изберете диска > щракнете върху таба Erase > Задайте формат на ExFAT > Когато приключите, щракнете върху Done. Дискът вече е в ExFAT формат и може да чете и пише нормално.

6.4 Бавна реакция на мишката и клавиатурата
Работата на HUB при пълно натоварване може да доведе до недостатъчно напрежение. Моля, свържете Type-C (PD) за захранване.
Когато мишки, клавиатури, твърди дискове и други устройства работят едновременно, сигналните смущения могат да доведат до бавна реакция.

6.5 USB 3.0 портовете не достигат описаната скорост
Скоростта на пренос ще се забави, когато HUB не е снабден с достатъчно мощност. Моля, заредете HUB през PD порта.
Уверете се, че мобилният твърд диск поддържа USB 3.0 и свържете кабела правилно с USB 3.0 порта.

6.6 Не можете да разширите/проектирате монитора, използвайки HDMI/VGA порта
Изберете подходящ източник на HDMI/VGA сигнал. Например, мониторите или телевизорите обикновено имат HDMI 1 и HDMI 2 входове. За LG дисплеи, отидете на Settings > Input > Input List > Изберете HDMI 1 или 2.

6.7 Резолюцията не е толкова висока, колкото е рекламирана
Рекламиранията резолюция на този продукт идва от резултатите от тестовите на Baseus Lab. Уверете се, че вашето устройство и дисплей поддържат тази резолюция.
Този HUB е съвместим с DP 1.2 и 1.4, но действителната резолюция зависи от хардуера на свързаното устройство. Ако свързаното устройство (лаптоп, HDMI кабел, дисплей) не