



Baseus GaN6 Pro Fast Charger 2C+2U 65W EU

P10162701113-00, P10162701213-00

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

1. Спецификации

Име: GaN6 Pro Fast Charger

Модел №: CCGAN65E6

Вход: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A Макс.

Тип-C1/Тип-C2 Изход: 5,0 V/3,0 A (15,0 W); 9,0 V/3,0 A (27,0 W); 12,0 V/3,0 A (36,0 W); 15,0 V/3,0 A (45,0 W); 20,0 V/3,25 A (65,0 W) Макс.

USB1 изход: 5,0 V/3,0 A (15,0 W); 9,0V/3.0A/27.0W); 12,0 V/2,5 A (30,0 W); 20,0 V/1,5 A (30,0 W) Макс.

USB2 изход: 5,0 V/1,0 A 5,0 W Макс.

USB1+USB2 Изход: 30,0W+5,0W Макс.

Тип-C1+USB1 Изход: 45,0W+18,0 W Макс.

Тип-C1+Тип-C2 Изход: 45,0W+20,0W Макс.

Тип-C2+USB1 Изход: 5,0 V 3,0 A 15,0 W Макс.

Тип-C1/Тип-C2+USB2 Изход: 60,0 W+5,0 W Макс.

Тип-C1+(Тип-C2+USB1) Изход: 45,0 W+15,0 W Макс.

Тип-C1+Тип-C2+USB2 Изход: 45,0 W+15,0 W+5,0 W Макс.

USB2+(Тип-C2+USB1) Изход: 5,0 W+15,0 W Макс.

Тип-C1+(Тип-C2+USB1)+USB2 Обща мощност: 45,0 W+15,0 W+5,0 W Макс.

18,0 W; 5,0 V/3,0 A (15,0 W); 9,0 V/2,0 A (18,0 W); 12,0 V/1,5 A (18,0 W) Макс.

20,0 W; 5,0 V/3,0 A (15,0 W); 9,0 V/ 2,0 A (18,0 W); 12,0 V/1,67 A (20,0 W) Макс.

30,0 W; 5,0 V/3,0 A (15,0 W); 9,0 V/3,0 A (27,0 W); 12,0 V/2,5 A (30,0 W); 20,0 V/1,5 A (30,0 W) Макс.

45,0 W; 5,0 V/3,0 A (15,0 W); 9,0 V/3,0 A (27,0 W); 12,0 V/3,0 A (36,0 W); 15,0 V/0 A (45,0 W); 20,0 V/2,25 A (45,0 W) Макс.

60,0 W; 5,0V/3,0 A (15,0 W); 9,0 V/3,0 A (27,0 W); 12,0 V/3,0 A (36,0 W); 15,0 V/3,0 A (45,0 W); 20,0 V/3,0 A (60,0 W) Макс.

Размер: 40.35x34.2x63.7mm

Нетно тегло: ≈142 гр

2. Съдържание

Зарядно ×1

Ръководство за потребителя ×1

Гаранционна карта ×1

Кабел за зареждане × 1 (само комплект)

3. Преглед

Тип-C1

Тип-C2

USB1

USB2

4. Описание

Този продукт е 65W зарядно устройство за пътуване, което използва нов тип процес на полупроводников материал (GaN галиев нитрид). Той се отличава с компактен размер, изобилие от интерфейси (2C+2U) и изчерпателни протоколи за бързо зареждане. Поддържа PD2.0, PD3.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PPS и други характеристики. Максималната изходна мощност на единичен порт Type-C1/Type-C2 може да достигне 65 W (20V/3.25A), осигурявайки PD бързо зареждане за повечето лаптопи, смартфони и таблети. Максималната изходна мощност на единичен порт USB1 е 30 W, а изходната мощност на USB2 е 5 W (5V 1A), подходящ за зареждане на слушалки, часовници и малки вентилатори. Продуктът е изграден с множество вериги за безопасност, включително защита от свръхток, пренапрежение и защита от температура.

5. Работна среда

Използвайте околна температура: нетропична зона с температура 0-25 градуса.

Околна температура на съхранение: 0-40 градуса

6. Икона Описание

Иконата за 10 години се отнася за „валидният период на използване, щадящ околната среда“, а не за периода за гарантиране на качеството на продукта. Електронните продукти съдържат токсични и вредни вещества като олово, живак и кадмий. Просрочената употреба на тези продукти може да доведе до изтичане или мутация на тези токсични и вредни вещества, да причини замърсяване на околната среда или сериозни щети на хора и имущество. Терминът "период на употреба, щадящ околната среда" означава, че всички електронни продукти трябва да се използват в рамките на този период на валидност. Ние не носим никаква отговорност за

проблеми с безопасността, причинени от използването на продукта след края на неговия безопасен експлоатационен живот.

6. Напомняне

Моля, прочетете всички инструкции и предупреждения, преди да използвате този продукт; неправилната употреба може да причини щети на продукта или опасности за безопасността.

Не дръжте продукта в тежка среда с високи температури, интензивна светлина и силно магнитно поле или близо до източник на огън.

Неправилната употреба може да причини щети на продукта, щети на имущество или наранявания.

Потребителите носят отговорност за всякакви физически и имуществени щети, дължащи се на неправилна употреба на продукта, която не е спомената тук, и Baseus няма да носи отговорност спрямо приложимите закони.

НЕ разглобявайте и не модифицирайте този продукт без наблюдението на специалист.

Трябва да се избягва използването на домашни уреди или товари, надвишаващи изходния ток на този продукт (няма изход поради защита на веригата).

НЕ прилагайте физическа сила! Включително хвърляне, удяне, прелъвяне или упражняване на натиск.

Предупреждение: Моля, следвайте инструкциите за безопасност; неправилната употреба може да причини пожар, токов удар, щети или наранявания.

Директива 2012/19/ЕС. Строго е забранено изхвърлянето на това оборудване с обикновените боклуци, то трябва да се рециклира. Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като обикновен домашен боклук и трябва да бъде доставен в център за рециклиране, който е в състояние да рециклира електронно и електрическо оборудване.



Производител: Shenzhen Times InnovationTechnology

Co.,Ltd. Add: 5th floor, Building B, Baseus Intelligence Park,

No.2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street,

Longgang District, Shenzhen

Executive Standard: QJSSCZ009

Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

Designed by Baseus

Made in China

Официален вносител

Виртуална Зона ООД

гр. София, ж.к Люлин 10, бп. 145

Тел: 0700 1 2772

office@virtualnazona.com